

## Detektor napětí Fluke 2AC VoltAlert



### Klíčové vlastnosti

- Detekce střídavého napětí od 200 do 1 000 V vhodná pro celou řadu měření v obytných, komerčních i průmyslových prostorách.
- NOVINKA! Přístroj 2AC je neustále spuštěn a připraven k použití, protože je napájen speciálním nízkonapěťovým obvodem šetřícím baterii.
- NOVINKA! Inovativní tlačítko pro ověření stavu baterie\*
- Kategorie krytí CAT IV s 1 000V přepětím nabízí nejlepší ochranu uživatele ve své třídě.
- Integrovaná spona usnadňuje nošení v kapse.
- Napájení dvěma bateriemi typu AAA (součástí dodávky)
- Odolnost a spolehlivost typická pro produkty společnosti Fluke
- Dvouletá záruka

\*Používání kontroly baterie je volitelná funkce určená pouze pro praktickou kontrolu. Není určena jako zástupná kontrola jednotky na zdroji pod napětím před a po použití.

### Přehled výrobků: Detektor napětí Fluke 2AC VoltAlert

#### Neustále zapnutý pro rychlejší a bezpečnější testování napětí

Přístroj 2AC je nejnovějším přírůstkem v řadě bezkontaktních zkoušeček napětí VoltAlert™ pro střídavý proud od společnosti Fluke. Vyznačuje se kapesní velikostí a snadným použitím. Testy 2AC jsou určené pro zjišťování vadného uzemnění či obvodů pod napětím, a hodí se jak pro profesionální elektrikáře, tak pro domácí kutily. Když se hrot kapesní zkoušečky přiblíží k zásuvce, vývodu kontaktu či napájecímu kabelu pod proudem, rozsvítí se červeně.

## Technické údaje: Detektor napětí Fluke 2AC VoltAlert

Specifications	
Princip funkce	Detekuje ustálené elektrické pole vytvářené střídavým napětím přes izolaci bez nutnosti kontaktu s holým vodičem. Červeně rozsvícený hrot indikuje přítomnost napětí.
Splňuje bezpečnostní požadavky:	Splňuje normy IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. vyd.), CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1-04 a ISA-82.02.01 stupeň znečištění 2
Splňuje EMC:	Splňuje normu IEC 61326-1:2006
Provoz:	Střídavé napětí 200 V až 1 000 V, bezpečnostní kategorie CAT IV 1 000 V
Teplota:	Provozní: -10 °C až 50 °C (-14 °F až 122 °F) Skladovací: -10 °C až 50 °C (-14 °F až 122 °F)
Vlhkost:	0 % až 95 % (0 °C až 30 °C) 0 % až 75 % (30 °C až 40 °C) 0 % až 45 % (40 °C až 55 °C)
Nadmořská výška:	2 000 m (CAT IV 1 000 V)
Čištění:	Čistěte vlhkým hadříkem.
Životnost baterií	Životnost baterie běžně přesahuje jeden rok.
Záruční doba:	Dva roky

## Modely



### **FLK2AC**

Fluke 2AC VoltAlert™ Electrical Tester

90-1000V, straight tip for North American style outlets

---

ACV DETEKTOR 200-1000V, ENG, C. FRN, SPN

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail: [cee.cs@fluke.com](mailto:cee.cs@fluke.com)  
[www.fluke.cz](http://www.fluke.cz)

©2022 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.  
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího  
upozornění.  
09/2022

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez  
písemného schválení společností Fluke Corporation.**